

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのCD-200SBのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源がオフの状態ですDカードおよびUSBメモリーを抜き、本体のSTOPボタンとREPEATボタンを押したままPOWERスイッチを押して電源をオンにします。

メモ

ディスプレイに“WELCOME”を表示後、“VERSION”と表示されるまでボタンを押したままにしてください。

2. FOLDER ◀ / ▶ [PITCH - / +, ♪ / ♫] ボタンで、以下の中で表示を切り換え、各情報を確認します。
 - VERvv.vv (vv.vv : メインファームウェアバージョン)
 - BLD bbbb (bbbb : メインファームウェアビルド番号)
 - DRV d.dd (d.dd : CDドライブファームウェアバージョン)
 - DEC eeee (eeee : デコーダーROMバージョン)
 - L nnnnnn (nnnnnn : デコーダーファームウェアバージョン)

ファームウェアアップデート手順

アップデートメディアの用意

1. TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍します。
2. ダウンロードしたファームウェアをSDカードもしくはUSBメモリーのルートフォルダ(一番上の階層)にコピーしてください。

メインファームウェアのアップデート手順

1. 本体の電源がオフの状態ですDカードおよびUSBメモリーを抜き、本体のDISPLAYボタンとOPEN/CLOSEボタンを押したままPOWERスイッチを押して電源をオンにします。

メモ

ディスプレイに“WELCOME”を表示後、“-UPDATE”と表示されるまでボタンを押したままにしてください。

ディスプレイに“-UPDATE”と表示された後に押しているボタンを離すと、ディスプレイに“-NO DATA”と表示されます。

2. 用意したアップデートメディアをSDカードスロットもしくはUSB端子に挿入します。

アップデートメディアを確認しメインファームウェアアップデート用ファイルを確認すると、ディスプレイには“UPDATE?”と表示されます。
3. 本体のDISPLAYボタンを押します。ディスプレイには“-ERASE”、“-WRITE”と表示され、アップデートを実行します。
4. アップデートが完了すると、ディスプレイには“-FINISH”と表示されます。
5. 本体のPOWERスイッチを押して、電源を切ってください。
6. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して、「メインファームウェアバージョン」、「メインファームウェアビルド番号」が最新のバージョン、ビルド番号となっていることを確認してください。

ここで表示される「メインファームウェアバージョン」、「メインファームウェアビルド番号」、および「デコーダーファームウェアバージョン」が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

メモ

「CDドライブファームウェアバージョン」および「デコーダーROMバージョン」は、ファームウェアアップデートでは使用しません。

以上で本機のメインファームウェアのアップデート作業は完了です。

デコーダーファームウェアのアップデート手順

1. 本体の電源がオフの状態ですDカードおよびUSBメモリーを抜き、本体のDISPLAYボタンとFOLDER/TRACK SELECTボタンの5ボタンを押したまま、POWERスイッチを押して電源をオンにします。

メモ

ディスプレイに“WELCOME”を表示後、“-IPL WRT”と表示されるまでボタンを押したままにしてください。

ディスプレイに“-IPL WRT”と表示された後に押しているボタンを離すと、ディスプレイに“-SETFILE”と表示されます。

2. 用意したアップデートメディアをSDカードスロットもしくはUSB端子に挿入します。

アップデートメディアを確認しデコーダーファームウェアアップデート用ファイルを確認すると、ディスプレイには“-WRITING”と表示され、自動的にアップデートを実行します。
3. アップデートが完了すると、ディスプレイには“-DONE”と表示されます。
4. 本体のPOWERスイッチを押して、電源を切ってください。
5. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して、「デコーダーファームウェアバージョン」が最新のバージョンとなっていることを確認してください。

以上で本機のデコーダーファームウェアのアップデート作業は完了です。