

## ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDA-3000SDのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. 起動画面の機種名表示“DA-3000SD”の下側に表示される“Ver.”（ファームウェアバージョン）を確認してください。ここで表示される“Ver.”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

## ファームウェアアップデート手順


1. TASCAMのウェブサイトより最新のファームウェアをダウンロードします。

<https://tascam.jp/jp/product/da-3000sd/support>

ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。

2. ダウンロードしたファームウェアをメディア（SD / USB）のルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。
3. 本体に挿入されているメディアを、一旦全て外してください。
4. 本体の電源がオフの状態、本体のPAUSEボタンとRECORDボタンを押したままPOWERスイッチを押して電源をオンにします。


以下の画面が表示されます。




### メモ

起動画面を表示後、“Firmware Update”画面が表示されるまでボタンを押したままにしてください。

5. ダウンロードしたファームウェアをコピーしたメディア（SD / USB）を、本体に挿入します。以下の画面が表示されます。



6. MULTI JOGダイヤルを押します。以下の画面が表示されます。



### メモ


画面は一例で、実際の表示とは異なります。

7. MULTI JOGダイヤルを押して、アップデートを開始します。

### 注意

- アップデート中は電源を切断しないように注意してください。
- アップデート途中で電源が切断されると、起動できなくなる恐れがあります。

8. アップデートが完了すると、以下の画面が表示されます。



9. 本体のPOWERスイッチを押して、電源を切ります。
10. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“Ver.”が最新のファームウェアバージョンであることを確認してください。以上で本機のアップデート作業は終了です。
11. メディア（SD / USB）内のファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。