
目次

最新情報.....	1
新機能.....	1
V1.10の追加.....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.10の修正.....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	2
ファームウェアアップデート手順.....	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

新機能

V1.10の追加

- オートパワーセーブ機能が追加されました。
欧州待機時電力規制 (ErP) 対応の為オートパワーセーブ機能が追加されました。
初期設定では、オートパワーセーブ機能の設定が30分となっており、無操作状態で30分経過すると自動的に電源がオフ（スタンバイ状態）となります。
オートパワーセーブ機能の設定を変更したい場合は、“**PREFERENCE**”メニュー中の“**Auto Power Save**”項目で電源がオフ（スタンバイ状態）になるまでの時間を設定します。
詳細は、DP-03の取扱説明書・追補「ファームウェアV1.10の追加機能」をご覧ください。
-

メンテナンス項目

V1.10の修正

- 動作の安定性を向上させました。
-

ファームウェアバージョンの確認


ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDP-03のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. ホーム画面表示中にMENUボタンを押して、MENU画面を表示します。
3. DATAホイールを使って“INFORMATION”項目を選択（反転表示）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
“INFORMATION”画面の“SONG (1/3)”ページが表示されます。

4. F3 “[PREV]” ボタンまたはF4 “[NEXT]” ボタンを使って“FW (3/3)”ページを表示します。
ここで表示される“System Version”（ファームウェアバージョン）を確認してください。
ここで表示される“System Version”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

1. TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェア（V1.10の場合は、DP03_45.110）をDP-03内にある《UTILITY》フォルダにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本体の電源を切ります。
5. REPEATボタンとUNDO/REDOボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。




注意

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、REPEATボタンとUNDO/REDOボタンを押しながら再度電源を入れてください。REPEATボタンとUNDO/REDOボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の《UTILITY》フォルダーにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に“.”がついたファイルが表示されることがあります。先頭に“.”のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の《UTILITY》フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の3.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
 - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
6. ファームウェアをF1 “[▲]” ボタンまたはF2 “[▼]” ボタンを使って選択（反転表示）し、F4 “[NEXT]” ボタンを押してください。以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. F3 “[YES]” ボタンを押すと、アップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“**System Version**”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の《UTILITY》フォルダ内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。