


TASCAM DP-24 / DP-24SD / DP-32 / DP-32SD

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDP-24 / DP-24SD / DP-32 / DP-32SDのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
3. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って“INFORMATION”メニュー項目を選択 (背景緑色) し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
“INFORMATION”画面が表示されます。



ここで表示される“SYSTEM VERSION”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体をパソコンとUSBケーブルで接続し、電源を入れます。
3. MENUボタンを押し、“MENU”画面を表示します。
4. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って“USB”メニュー項目を選択 (背景緑色) し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
以下の“USB”画面が表示されます。
5. F2 “[YES]” ボタンを押し、パソコンとUSB接続します。
以下の“USB”画面が表示され、本機が外部ドライブ (外部記憶装置) としてパソコンに認識されます。
6. ダウンロードしたファームウェアをDP-24 / DP-24SD / DP-32 / DP-32SD内にある《UTILITY》フォルダーにコピーします。
7. コピーが終わったら、F2 “[YES]” ボタンを押してパソコンとUSB接続を解除します。
接続が解除されると自動的にホーム画面に戻ります。
8. 本体の電源を切ります。
9. MUTEボタンとUNDO/REDOボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。
本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。



[DP-32SDの“PROGRAM UPDATE”画面の表示]

注意

- この画面が表示されないときは、一旦電源を切って、MUTEボタンとUNDO/REDOボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。MUTEボタンとUNDO/REDOボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の《UTILITY》フォルダーにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に“.”がついたファイルが表示されることがあります。先頭に“.”のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の6.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

6. ダウンロードしたファームウェアをDP-24 / DP-24SD / DP-32 / DP-32SD内にある《UTILITY》フォルダーにコピーします。
7. コピーが終わったら、F2 “[YES]” ボタンを押してパソコンとUSB接続を解除します。
接続が解除されると自動的にホーム画面に戻ります。

TASCAM DP-24 / DP-24SD / DP-32 / DP-32SD

10. JOGダイヤルを使ってファームウェアを選択（反転表示）し、F4 “[▶]” ボタンを押してください。
以下の画面が表示されます。



[DP-32SDの“PROGRAM UPDATE”画面の表示]

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

11. F2 “[YES]” ボタンを押すとアップデートを開始します。
12. アップデートが終了すると画面に“Complete.”と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
13. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“SYSTEM VERSION”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
14. USBでパソコンと接続して本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。