

FireWireオーディオMIDIインターフェース/コントローラー

FireOne

オープンプライス



触れる快感。

操作感にこだわりました。

思わず手を伸ばしたくなる曲線美。絶妙に配置されたボタン類。

ズシリと手ごたえのあるウェイテッド・ジョグシャトルと、

そのジョグシャトルを怪しく照らすLED...

この快感は想像を超えます。

2in/2outのオーディオインターフェースは192kHz/24-bit対応。^{※1}

プロ用ミキサーで鍛えたタスカムのヘッドアンプとシーラスロジック社製AD/DAコンバーターがスペックだけでは語れない音を奏でます。

FireWire®にはオクスフォード社製チップセットを使用。

高音質と信頼、それがFireOneです。

※1: 192kHzはバージョンアップにて対応予定です。

Windows®

Mac OS



FRONTIER
DESIGN
GROUP

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

FireWireオーディオMIDIインターフェイス/
コントローラー

FireOne

オープンブライス

触
れ
る
快
感。



バージョンアップ、対応アプリケーションの
最新情報はホームページで

<http://www.tascam.jp/>

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。



FireOne主な特長

- ◆2in/2out、192kHz/24-bit対応オーディオインターフェース*1
 - ◆LED付きウェイトッド・ジョグシャトル
 - ◆トランスポートキーと8個のファンクションキー
 - ◆12セグメントLEDレベルメーター
 - ◆入力XLR/TRSコンボジャック×2
 - ◆ギターを直接接続できるHi-Zインプット
 - ◆ヘッドホン出力×2
 - ◆FireWireバスパワーで動作
 - ◆MIDI IN/OUT装備
 - ◆Macintosh、Windows対応
- ※1: 192kHzはバージョンアップにて対応予定です。

FireOne仕様

定格

- コントロールサーフェス トランスポートキー、ジョグ/シャトルホイール、ファンクションキー
- コントロール対応アプリケーション Abelton Live Lite 6 TASCAM Edition、Cubase SX 3、Cubase 4 Nuendo 3、SONAR 6、Digital Performer 5、ProTools 7
※動作確認アプリケーションに関する最新情報は下記の弊社ホームページをご参照ください。
- オーディオインターフェイス 2 IN/2 OUT
- サンプリング周波数 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz
※バージョンアップにて176.4kHz/192kHzに対応予定。
- 量子化ビット数 16ビット/24ビット
- MIDIインターフェイス 1 IN/1 OUT
- 対応ドライバ
Windows ASIO2.0、WDM
Macintosh CoreAudio、CoreMIDI
- MIC/LINE IN(A-B)
MIC IN XLR、-60dBu(GAIN Max)~-8dBu(GAIN Min)、1.3kΩ
ファントム電源 +48V、10mA
LINE IN TRS、-49dBu(GAIN Max)~+4dBu(GAIN Min)、10kΩ
PAD 20dB
- GUITAR IN ホンジャック、-56dBu(GAIN Max)~-10dBu(GAIN Min)、1MΩ
- LINE OUT ホンジャック、-10dBV、100Ω
- PHONES(1-2) ステレオホンジャック、55mW + 55mW(32Ω)
- MIDI IN/OUT DIN 5ピン
- FireWire IEEE1394 6ピン、400Mbps
ホンジャック
- 動作条件
Windows FireWire(IEEE1394)端子を装備したコンピュータ
Windows XP SP2、メモリ256MB以上
Mac OS X 10.4以上、メモリ256MB以上
- 電源 FireWire 6ピンで供給または付属ACアダプター(AC100V、50-60Hz)
- 消費電力 4W
- 外形寸法 261(幅)×54(高さ)×169(奥行き)mm
- 質量 1.2kg(ACアダプター含まず)

性能

- 周波数特性 20Hz~20kHz、±1.0dB(44.1kHz/48kHz)
20Hz~40kHz、+0.5dB/-4.0dB(88.2kHz/96kHz)
20Hz~80kHz、+0.5dB/-20dB(176.4kHz/192kHz)
- 歪率 0.006%以下(1kHz、MIC IN - LINE OUT)
- ノイズレベル -80dBu以下(MIC IN - LINE OUT、GAIN Max)
- ダイナミックレンジ 105dB(MIC IN - LINE OUT)



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。●本機はTASCAMと米国Frontier Design Groupとの共同開発によるものです。●TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。●Windows、Windows XPはマイクロソフト社の登録商標です。●Macintosh、MacOS Xはアップル社の商標または登録商標です。●FireWireおよびFireWireシンボリは、米国およびその他の国で登録されたアップル社の商標です。FireWireロゴはアップル社の商標です。●その他、記載されている社名・商品名およびロゴマークは、一般に各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

〒180-8550
東京都武蔵野市中町3-7-3 TEL:0422-52-5072
<http://www.tascam.jp/>

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム営業技術
TEL:0422-52-5106

■受付時間
10:00~12:00 / 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・当社休日を除く)

■このカタログについてのお問い合わせは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

タスカム製品取扱店