

## ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの DR-05XP / 07XP のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENU ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. + ボタンまたは-ボタンを使って その他 メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ ボタンを押して、その他 サブメニューを表示します。
4. + ボタンまたは-ボタンを使って インフォメーション メニュー項目を選択し、▶ ボタンを押します。  
インフォメーション画面の FILE ページを表示します。
5. + ボタンまたは-ボタンを使って SYSTEM ページを表示します。  
ここで表示される ファームウェアを確認してください。  
ここで表示される ファームウェアが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

## ファームウェアアップデート手順

### 注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P520U) から電源が供給されている状態か、パソコンとの USB バスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。  
電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。


1. TASCAM のウェブサイトより最新のファームウェアをダウンロードします。  
**DR-05XP**  
<https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/support/>  
**DR-07XP**  
<https://tascam.jp/jp/product/dr-07xp/support/>  
ダウンロードを行ったファイルが ZIP 形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体に SD カードが挿入されていることを確認し、市販の USB ケーブルでパソコンに接続してから本体の電源を入れます。  
USB 接続画面が表示されますので、+ ボタンまたは-ボタンを使って SD カードリーダー の項目を選択し、▶ ボタンを押します。  
本機が外部ドライブ (外部記憶装置) としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェアアップデート用ファイル (V1.01 の場合は DR-05XP\_\*\*\*\*.101) を DR-05XP / 07XP 内にある “UTILITY” フォルダにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本体の電源を切ります。

5. MARK ボタンと ◀◀ ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。  
本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。



### メモ

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MARK ボタンと ◀◀ ボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。MARK ボタンと ◀◀ ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
  - Mac から本機の “UTILITY” フォルダにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に「.」がついたファイルが表示されることがあります。先頭に「.」のついていないファイルを選択してください。
  - この画面には、本機の “UTILITY” フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。
  - 上記の 3. でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は「No Update File」と表示されます。
  - 画面は表示例で、実際の表示とは異なります。
6. ファームウェアを + ボタンまたは-ボタンを使って選択し、▶ ボタンを押してください。  
以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

### メモ

- 画面は表示例で、実際の表示とは異なります。
7. ▶ ボタンを押すと、アップデートを開始します。
  8. アップデートが終了すると画面下に「Update Complete」と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
  9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して「ファームウェア」が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。  
以上で本機のアップデート作業は終了です。
  10. USB でパソコンと接続して本機の “UTILITY” フォルダ内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。